



Specificaties Ledvance LED  
Montagebalk Linear Mobile Hanger  
2.4W 120lm - 840 Koel Wit | 32cm -  
Bewegings- En Lichtsensor - USB  
Oplaadbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer | 243857                                  |
| EAN           | 4058075504363                           |
| Merk          | Ledvance                                |
| Fabrikantnaam | LINEARLED MOBILE HANGER 270MMUSB WTLEDV |
| Garantie      | 1 jaar                                  |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 1x8                         |
| Wattage                | 2.4                         |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar           |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 120                         |
| Lumen per watt         | 50                          |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lengte                 | 32cm                        |

## Armatuur Informatie

---

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK06 - 1 Joule         |
| Inclusief Lamp           | Ja                     |
| Noodverlichting          | Nee                    |

## Afmetingen

---

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 324 |
| Breedte (mm) | 47  |

## Sensor Informatie

---

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Sensortype | Bewegingssensor, Lichtsensor |
|------------|------------------------------|